СИЛОВОЙ ЩИТ UM-E

Силовые щиты UM-E используются для подачи питания на канальные электрические воздухонагреватели NPE, а также на секции электрических воздухонагревателей центральных кондиционеров AVM, AVMD, AVL, AVLD мощностью от 45 кВт (на нагреватели мощностью до 30 кВт подача питания осуществляется непосредственно с блоков управления UMT и UM 06-E) .

- Корпус щита выполнен из металла. Степень защиты корпуса при закрытой крышке - IP 65.

РАЗМЕРЫ

Типоразмер	UM-E45 (2x2) UM-E45 (2x4)	UM-E60 (2x2) UM-E60 (2x4)	UM-E75 (2x2) UM-E75 (2x4)	UM-E90 (2x4)	UM-E120 (2x4)
Размеры (ШхВхГ), мм	400×600×200		500×700×200		

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

UM-E45 (2x2) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 45 кВт с 2-мя ступенями мощности (22,5 кВт + 22,5 кВт).

UM-E45 (2x4) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 45 кВт с 4-мя ступенями мощности (7,5 кВт + 15 кВт + 7,5 кВт + 15 кВт).

UM-E60 (2x2) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 60 кВт с 2-мя ступенями мощности (30 кВт + 30 кВт).

UM-E60 (2x4) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 60 кВт с 4-мя ступенями мощности (15 кВт + 15 кВт + 15 кВт + 15 кВт).

UM-E75 (2x2) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 75 кВт с 2-мя ступенями мощности (37,5 кВт + 37,5 кВт).

UM-E75 (2x4) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 75 кВт с 4-мя ступенями мощности (15 кВт + 22,5 кВт + 15 кВт + 22,5 кВт).

UM-E90 (2x4) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 90 кВт с 4-мя ступенями мощности (22,5 кВт + 22,5 кВт + 22,5 кВт + 22,5 кВт).

UM-E120 (2x4) — силовой щит для подключения электрических воздухонагревателей мощностью до 120 кВт с 4-мя ступенями мощности (30 кВт + 30 кВт + 30 кВт + 30 кВт).

ФУНКЦИИ:

- Подключение и защита ступеней мощности электрических воздухонагревателей;
- Внешнее управление ступенями мощности (сухой контакт) в 1 или 2 шага (щиты 2x2));
- Внешнее управление ступенями мощности (сухой контакт) в 1, 2, 3 или 4 шага (щиты 2x4));
- Внешняя индикация «авария» (сухой контакт);
- Индикация наличия питания.